

Ces intensités ont été calculées à pleine charge en tenant compte du rendement et facteur de puissance normaux.

Intensités absorbées par les moteurs						
Puissance monophasé				Puissance triphasé		
CH	KW	110 V	220 V	127 V	220 V	380 V
-	-	A	A	A	A	A
0,17	-	3,2	1,6	-	-	-
0,25	0,17	4,1	2,05	1,62	0,93	0,54
0,33	0,25	4	2	1,9	1,1	0,65
0,5	0,37	6,4	3,2	3	1,7	1
0,75	0,55	9,6	4,8	4,4	2,5	1,4
1	0,75	12	6	5,5	3,1	1,8
1,5	1,1	17,5	8,7	8,1	4,6	2,7
2	1,5	-	11,5	10,5	6	3,5
3	2,2	-	-	16	9	5,3
4	3	-	-	21	12,1	7
5	3,7	-	-	26,5	15,1	8,7
6	4,4	-	-	32	18	10,5
7	5,1	-	-	37	21	12
8	5,9	-	-	41	23	13,5
9	6,5	-	-	44	25	14,5
10	7,3	-	-	49	28	16,2
15	11	-	-	-	41	23,5
20	15	-	-	-	55	32
25	18,5	-	-	-	66	38
30	22	-	-	-	78	45
40	30	-	-	-	104	60
50	37	-	-	-	125	72
75	55	-	-	-	173	100
100	74	-	-	-	232	134

